

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



**FECHA FASES DE LA LUNA, FASES DE LA LUNA, FECHA,
SEGUNDERO, AUTOMÁTICO
CALIBRE 913QL, HASTA 40 HORAS DE AUTONOMÍA.**



6106-2987 / 6106-4628

Los modelos de reloj **6106-2987** y **6106-4628** se ajustan de la misma manera.

LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos. En esta posición se puede bloquear el segundero girando ligeramente la corona hacia atrás, lo que permite sincronizar el reloj con una señal horaria.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

CORRECCIONES RÁPIDAS DE LA FECHA Y DE LA LUNA:

El estilete que se entrega con el reloj sirve para accionar los correctores 1 y 2 situados en el contorno de la caja.

1. Ajustar la fecha: corrector 1, situado a la altura de las 10h
2. Ajustar las fases de la luna: presione el corrector 2, situado a la altura de las 8 horas hasta que la luna llena aparezca centrada en la ventanilla. Seguidamente, consulte un calendario que contenga la indicación de las fases de la luna y presione el corrector 2 tantas veces cuantos días hayan transcurrido desde la última luna llena.