


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



**QUANTIÈME PHASES DE LUNE, PHASES DE LUNE, DATE,  
SECONDE, AUTOMATIQUE**  
CALIBRE 913QL, AUTONOMIE JUSQU'À 40 HEURES.



**6106-2987 / 6106-4628**

Les modèles de montre **6106-2987** et **6106-4628** se règlent de la même manière.

## **LA COURONNE A DEUX POSITIONS :**

**Position A**, couronne en position de remontage manuel.

**Position B**, couronne tirée, en position de mise à l'heure : permet de régler les heures et les minutes. Dans cette position, on peut bloquer l'aiguille des secondes en tournant très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec un signal horaire.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

## **CORRECTIONS RAPIDES DE LA DATE ET DE LA LUNE :**

Le stylet, remis avec la montre, est destiné à actionner les correcteurs 1, 2 situés sur le pourtour de la boîte.

1. Ajuster la date : correcteur 1, situé à 10 heures
2. Ajuster les phases lunaires : placer le disque sur la position pleine lune, correcteur 2, situé à 8 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l'aide d'un calendrier lunaire. Appuyer sur le correcteur 2 autant de fois que le nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune.