

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



# DATA FASI LUNARI, FASI LUNARI, DATA, LANCETTA DEI SECONDI, AUTOMATICO

CALIBRO 913QL, AUTONOMIA FINO A 40 ORE.



6106



6106-2987 / 6106-4628

Gli orologi modello **6106-2987** e **6106-4628** si regolano allo stesso modo.

## **LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:**

**Posizione A**, corona pronta per la carica manuale.

**Posizione B**, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti. In questa posizione è possibile bloccare la lancetta dei secondi ruotando leggermente all'indietro la corona, il che permette di sincronizzare l'orologio con un segnale orario.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

## **CORREZIONI RAPIDE DELLA DATA E DELLA LUNA:**

Lo stiletto fornito insieme all'orologio permette di azionare i correttori 1, e 2 disposti sul bordo della cassa.

1. Per regolare la data: correttore 1 all'altezza delle 10h
2. Per regolare la fase lunare: portare il disco sulla posizione di luna piena mediante il correttore 2 all'altezza delle 8h. Individuare la data dell'ultima luna piena con l'aiuto di un calendario lunare, poi premere il correttore 2 tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena.